

UPS 無停電電源装置

UPS(無停電電源装置)は、停電が発生すると電源を電池に切り替えて、パソコンやAV家電機器等に供給します。



Complete Power Solution™

PC・AV家電機器等を停電、雷からガード!

# TURBO Series TUR-600AP

地震・台風、災害時による突然の停電や、ブレーカーダウンによるデータ破損・システム障害を防ぎ、ご家庭や小規模なオフィスに安心な電源管理を提供します。

High performance power protection  
for workstations, PCs &  
small electronic equipment

ネットワーク環境の  
安定・安全・信頼性確保に!

自動電源ON機能付(自動復旧もOK)

過負荷やショートによるUPS停止もワンプッシュで復帰

バッテリーバックアップ&サージ保護機能

オンライン運転中・バックアップ中・過負荷状態・バッテリー交換時期等、UPSの状態をLEDと警告音で通知

専用電源管理ソフトウェア『UPSMON plus』付属

サージ吸収効果 / 10000Aまで  
※直接雷を受けた場合は機器を保護出来ないことがあります

ラインサージ吸収

ネットワーク回線保護

IP電話

ADSL 対応

ISDN 対応

TEL/FAX 対応



RoHS指令対応商品



小型でパワフル  
長時間バックアップ  
600VA / 300W

<http://www.pcmups.jp>

## TURBO Series

High performance power protection  
for workstations, PCs &  
small electronic equipment

ネットワーク環境の安定・安全・信頼性確保に!  
PC・AV家電機器等を停電、雷からガード!

JAN:4547191603796

# TUR-600AP



パワーランプ  
兼警告LED

電源スイッチ



USBポート

回線サージポート

バイパスサージ  
コンセント

電源ケーブル  
差入口

ブレーカー

バックアップ兼  
サージコンセント/2ヶ口

### 自動シャットダウン/リブートソフト **UPSMON** 添付



対応OS : Windows98 / Me / 2000 / XP / Vista

電源障害時の安全なシャットダウン、ユーザの電源環境・接続負荷や使用環境に合わせた設定機能。

付属のUSBケーブルで本機USBポートとコンピュータを接続

- 停電が持続した時にデータを自動的にセーブ
- Windows の自動終了処理
- スケジュール機能によるパソコンの自動起動 / 自動停止

<b>Powercom TUR-600AP</b> ●付属品：ソフトウェア「UPSMON」CD-ROM、USBケーブル、モジュラーケーブル、3P-2P変換アダプタ ●安全規格：VCCI、PSE	
入力仕様	定格入力電圧 AC100V 定格入力周波数 50/60Hz (自動選定) 相数 単相2線式 (アース付き) 入力プラグの形状 NEMA 5-15P 入力ケーブル長 1.8 m
出力仕様	出力コンセント数 3個 (バックアップコンセント2個 サージ保護のみコンセント1個) 最大出力容量 10A バッテリーバックアップ コンセント最大出力容量 600VA/300W 1000W 定格出力容量 AC100V±5% (バックアップ運転時) 定格出力周波数 50/60Hz±0.5Hz (バックアップ運転時) 出力波形 矩形派 サージ、ノイズフィルタ EMI/RFIフィルタ 回線保護 電話、ネットワーク回線保護 単一回線用 交換ジャックまたはネットワーク用 (RJ-11、RJ45)
バッテリー	バッテリータイプ 小型シール鉛蓄電池 バッテリー容量 DC12V5A 90%までの充電時間 (負荷50%時) <8時間 バッテリー通常寿命 使用温度 5~20℃ 30℃ 周囲温度、放電回数により変化します 交換時期目安 3.0年 1.7年 ※交換時期目安は保証値ではありません。 交換用バッテリー型番 12V 5.0A / 規格品 (FP1250)
環境	使用環境 最大高度1500メートル (5,000フィート) 湿度0~95%、0~40℃※結露のないこと 保管環境 最大高度3,000メートル (10,000フィート) 湿度0~95%、-15~40℃※結露のないこと
寸法・重量	外形寸法 高さ146 × 幅 90 × 奥行254mm 梱包寸法 高さ220 × 幅145 × 奥行326mm 正味重量 約2.9kg 梱包重量 約3.5kg

交換用バッテリーの詳細は販売元までお問合せください  
本製品はすべて日本国内仕様となっており海外での使用は保証サポートしておりません

### バックアップ時間の目安：参考値 (使用状況により異なりますので保証値ではありません)

負荷	バックアップ時間の目安
285W	2分30秒
220W	4分30秒
150W	8分40秒
100W	15分30秒
75W	22分
25W	バッテリー保護の為60分で停止

※バックアップ時間はバッテリーの充電状態・接続機器の負荷状況により異なりますのでご自身でフル充電後にご確認下さい



販売元  
**株式会社 パワーコムジャパン** 〒102-0083 東京都千代田区4-4  
サポートセンター 〒329-1105 宇都宮市中岡本町3747-8  
TEL 028-601-3391

製造元  
**POWERCOM CO.,LTD.**  
8F, NO. 246, LIEN CHEN ROAD  
CHUNG HO CITY, TAIPEI HSIEN TAIWAN, R.O.C  
TEL:886-2-22258552 FAX:886-2-22251776

メーカー希望小売価格...オープン価格 Made in China※カタログの内容に関して将来予告無しに変更する事があります / このカタログは2008年3月現在のものです

製品に関する情報・問合せはこちら <http://www.pcmups.jp> Mail: [info@pcmups.jp](mailto:info@pcmups.jp)